



**CARICABATTERIA
AVVIATORE**

START

Lo Start è un caricabatterie-avviatore portatile che soddisfa qualsiasi esigenza professionale. Un'ampia gamma di modelli che risponde in maniera appropriata alle richieste di mercato per motori a benzina o diesel (motociclette, scooter, automobili, trattori). Gli start consentono la carica normale e la carica veloce.

Vantaggi

- **Tensione di alimentazione:** 230V monofase.
- **Leggero e compatto:** Ideale per essere trasportato.
- **Potente:** fino a 560 Ah.
- **Comfort:** Corrente di carica indicata da un amperometro.
- **Sicuro:** protetto contro l'inversione di polarità e il sovraccarico.

PORTATILE



CARICABATTERIA - AVVIATORE

Dotazione standard:

- cavi con pinze di collegamento isolate,
- libretto di sicurezza uso e manutenzione.

DATI TECNICI:

DESCRIZIONE	START 220.2	START 320.2	START 420.2	START 520.2
Tensione di alimentazione monofase V	230	230	230	230
Frequenza Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tensione di carica e di avviamento V	12-24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Corrente di carica RMS A	24	32	38	45
Corrente media di carica EN 60335-2-29 A	20	28	34	40
Corrente di avviamento 0 Volt A	200	300	400	500
Corrente di avviamento 1 Volt/C EN 60335-2-29 A	180	230	280	300
Massima potenza assorbita Caricabatteria kw	0,6/0,65	0,9/0	1,0,4	1,3/10
Capacità nominale Ah - 15h	265	355	430	560
Batterie avviabili min/max. Ah	20	20 - 35	35 - 50	45 - 65
Batterie avviabili con precarica min/max. Ah	20 - 45	45 - 65	65 - 100	80 - 150
Dimensioni mm	345 x 210 x 280	345 x 210 x 280	345 x 210 x 280	280 x 460 x 260
Peso kg	10	13,2	12,7	16,4
Fusibile	1 x 80 A	2 x 50 A	2 x 50 A	2 x 100 A

PER ORDINARE:

DESCRIZIONE	START 220.2	START 320.2	START 420.2	START 520.2
Codice	160 030 102	160 030 114	160 030 122	160 030 132



**CARICABATTERIA
AVVIATORE**

VELOX

I Velox sono stati progettati per soddisfare le esigenze professionali degli elettricisti. Il Velox consente di effettuare una carica normale o veloce e l'avviamento rapido.

Vantaggi:

- **Tensione di alimentazione:** 230V monofase o 230-400V trifase.
- **Potente:** Fino a 2200 Ah.
- **Trasportabile:** Munito di ruote.
- **Sicuro:** Protetto contro l'inversione di polarità e il sovraccarico.
- **Comfort:** Corrente di carica indicata da un amperometro.
- **Versatile:** Tensione di uscita 12V-24V.

**DEDICATO
ALLE OFFICINE**



Dotazione standard:

- cavi con pinze di collegamento isolate,
- libretto di sicurezza uso e manutenzione.

DATI TECNICI:

DESCRIZIONE	VELOX 220.2	VELOX 320.2	VELOX 420.2	VELOX 520.2	VELOX 650 CD2	VELOX 1200T-CD2
Tensione di alimentazione	V 230 monofase	230 monofase	230 monofase	230 monofase	230 monofase	230 - 400 trifase
Frequenza	Hz 50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Tensione di carica e di avviamento	V 12-24	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24	12 - 24
Corrente di carica RMS	A 24	32	38	45	66	166
Corrente media di carica EN 60335-2-29	A 20	28	34	40	60	160
Corrente di avviamento 0 Volt	A 200	300	400	500	650	1250
Corrente di avviamento 1 Volt EN 60335-2-29	A 180	230	280	300	400	1000
Massima potenza assorbita Carica/avviamento	kW 0,6/0,65	0,9/8	1,8/4	1,3/10	1,8/15	5,2/9
Capacità Normale Ah - 15h	265	355	430	660	700	2200
Batterie avviabili min/max.	Ah 20	20 - 35	35 - 50	45 - 65	65 - 120	120 - 200
Batterie avviabili con precauzione min/max.	Ah 20 - 45	45 - 65	65 - 100	80 - 150	150 - 240	240
Dimensioni	mm 360 x 670 x 380	360 x 670 x 380	360 x 670 x 380	350 x 750 x 320	350 x 750 x 320	470 x 800 x 360
Peso	kg 13	15	15	21	24	43
Fusibile	1 x 80 A	2 x 50 A	1 x 50 A + 1 x 80 A	2 x 100 A	2 x 100 A	4 x 100 A

PER ORDINARE:

DESCRIZIONE	VELOX 220.2	VELOX 320.2	VELOX 420.2	VELOX 520.2	VELOX 650 CD2	VELOX 1200T-CD2
Codice	160 040 102	160 040 112	160 040 122	160 040 132	160 040 142	160 040 162